

LiteTec

Паспорт.

LDP-ATC-100RT45

Купольная АТС-камера



НАЗНАЧЕНИЕ

АТС-камера **LDP-ATC-100RT45** предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы и может входить в состав видеосистемы с любой коммутационной аппаратурой, предназначенной для работы с АТС-видеосигналом (коммутаторы, цифровые видео регистраторы и т.п.).

ОСОБЕННОСТИ

1. Не содержит вредных веществ в соответствии с RoSH
 2. Разрешение: 720P
 3. Поддержка стандартов AHD/TVI/CVI/CVBS
 4. Долговечность и высокая надежность камеры достигнуты при помощи новейшей CMOS матрицы.
 5. Защита от электрических помех.
 6. Возможность переключения в AHD, TVI, CVI, CVBS
- Для переключения в AHD, TVI, CVI, CVBS режим удерживайте джойстик в заданном направлении**

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. **Никогда не направляйте камеру против солнца.**
Не подвергайте объектив воздействию прямых солнечных лучей или яркого света, так как это может привести к повреждению чувствительного элемента.
2. **Обращайтесь с камерой с осторожностью.**
Оберегайте камеру от ударов. Неаккуратное обращение может привести к повреждению камеры
3. **Требуется подходящие условия эксплуатации.**
Камера предназначена для работы в помещении и на улице. Допустимый диапазон температур для работы камеры составляет от -10° C до +45° C, а допустимая влажность не более 80%.
4. **Протирайте переднюю поверхность чувствительного элемента.**
Рекомендуется чистить поверхность чувствительного элемента перед установкой объектива и каждый раз при смене объектива. Для чистки следует использовать замшевую салфетку (очень тонкую и мягкую ткань) для объектива

или ватную палочку. С их помощью требуется аккуратно удалить отпечатки пальцев или пыль.

5. Проверьте напряжение питания.

Напряжение питания должно быть в пределах допустимого диапазона.

6. Техническое обслуживание.

Не пытайтесь производить техническое обслуживание или ремонт. Любой ремонт или обслуживание должны производиться квалифицированным специалистом.

7. Повреждения, требующие ремонта.

Отключите питание устройства и обратитесь к квалифицированному специалисту в следующих случаях:

- При повреждении шнура питания или вилки.
- При попадании жидкости или предметов внутрь устройства.
- В случае повреждения кожуха.
- В случае обнаружения явных изменений в качестве работы устройства.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Камера	LDP-ATC- 100RT45
Тип сигнала	PAL
Матрица	1/4" 1.0 Megapixel CMOS Sensor
Процессор	HTC960E
Разрешение	720P (1280 x 720)
Минимальная освещенность	0 Люкс(с ИК подсветкой)
Дальность ИК	30 м.
Включение ИК	АВТО
Механический ИК-фильтр	АВТО
Видео выход	BNC x1 (AHD,TVI,CVI,CVBS)
Отношение сигнал/шум:	50 дБ
Синхронизация	Внутренняя
Меню	OSD
Цифровая система день/ночь	Цвет/ЧБ/АВТО
Автоматическая регулировка усиления(AGC)	АВТО
Компенсация засветки	BLC / ВЫКЛ
Шумоподавление (NR)	2D/3DNR (АВТО)
Объектив	f=2.8-12 мм
Питание:	12В DC / 500мА
Диапазон температур рабочих/хранения	-10°С~45°С / -30°С~60°С
Макс. влажность:	80%
Размеры	149(Дм)×99(В)
Вес	750 гр.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. Камера LDP-ATC-100RT45 | - 1 шт. |
| 2. Паспорт | - 1 шт. |
| 3. Упаковка | - 1 шт. |