■ Спецификация

Модель	LDP-ATC-200E-SS10 3.6mm
Матрица	CMOS 2.0 Mega Pixels (F23)
Количество пикселей (H*V)	1920(H)×1080(V)
Разрешение	1080P
Соотношение сигнал/шум	Более 48dB
Минимальная освещен-ность	0 Люкс (с ИК)
Автоматический элек-тронный затвор	PAL:1/50s-1/10000s;NTSC:1/60s-1/10000s
АРУ	АВТО
Баланс белого	АВТО
Режим день/ночь	Механический фильтр
Дистанция ИК	10 M
Включение ИК при	менее 10 люкс
Включение ИК	АВТО
Видеовыход	AHD/TVI/CVI/CVBS
Питание	12VDC (+/-10%)/ 280mA
Объектив	3.6mm
Размеры (mm)	¢ 90*80
Вес(g)	170
Температура хранения	-30~ +60 гр
Рабочая температура	-10~ +60 гр

■ Комплектация

No	Название	Кол-во
1.	Камера	1
2.	Паспорт (Инструкция)	1

LDP-ATC-200E-SS10 3.6mm
Мультиформатная HD

LiteTec

Цветная купольная камера, пластик
Day&Night с ИК подсветкой



Представитель:

Примечания: перед подключением питания камеры, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство пользователя !

Не пытайтесь разобрать камеру. Если камера не работает, пожалуйста, свяжитесь с местным представителем.

■ ИНФОРМАЦИЯ

Матрица
Используется высокопроизводительный сенсор, с мегапиксельным разрешением

∗ Автоматическая регулировка усиления (АРУ)
Благодаря встроенной автоматическая регулировка усиления, при низкой освещенности более качественное изображения .

∗ Автоматический электронный затвор (AES)
Встроен.

∗ Гамма коррекция
Гамма коррекция с коэффициентом **0.45.**


∗ Режимы
NTSC или PAL .

∗ Ночной режим
0 Люкс с включенной ИК подсветке, что позволяет получить изображение высокого качества ночью

Внимание:

- Выходное напряжение, ток, полярность напряжения и рабочая температура должна соответствовать требованиям камеры.
- Используйте молниезащиту
- Избегайте использования длинных линий кабелей питания и видео для поддержания высокого качества изображений.

■ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



провода:

Видео GND — Video

питание (−) — (+)

■ ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

1. Нет изображения
. Проверить правильность подключения блока питания
. Проверить кабельные линии и режим отображения на мониторе

2. помехи на изображении
. Может быть вызвано рябью переменного тока Блока Питания
. Проверьте используемые мониторы и периферийное оборудование

3. Цвет фона изображения постоянно меняется
. может быть причинен электромагнитным полем люминесцентной лампы
. Уменьшить количество люминесцентных ламп или увеличьте расстояние между камерой и люминесцентных ламп для того, чтобы улучшить качество картинки

4. проблемы с изображением
. Источник питания дает менее 10,6 вольт
. Проблемы в кабельной трассе

■ ИНСТРУКЦИЯ

Изучите инструкцию к этой видеокамере. Самые последние технология используется для матрицы, обеспечивая высокое качество изображения. Особенности видео камеры MHD это передача без потерь общим типом коаксиального кабеля 75-3, при этом обеспечивается высокая стабильность, насыщенными и реальным цветами, легкой и удобной установкой камеры.
.
Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство пользователя, чтобы убедиться в правильном использовании продукта.

Warning — Для предотвращения пожара, опасности удара электрическим током, используйте камеры внутри помещения

Символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных указаний по эксплуатации и обслуживанию

Символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного опасного напряжения в продукте, представляет опасность поражения человека электрическим током.

ОСТОРОЖНО
НЕ ОТКРЫВАТЬ

ОСТОРОЖНО

опасность поражения человека электрическим током.

ОСТОРОЖНО:
Во избежание поражения электрическим током и риска возникновения пожара, не используйте другие источники питания, кроме указанных

Note:

- Пожалуйста, обратите внимание на рабочую температуру и требования к окружающей среде камеры. Избегайте использования камеры при слишком высоких или слишком низких температурах. Рабочая температура -20□~+50□.
- Никогда не подвергайте камеру воздействию прямых солнечных лучей или ярких объектов
- Не устанавливайте камеру рядом с радиатором или нагревателем