

# LiteTec

## Паспорт.

### LDV-AHD-130SHT30

#### Уличная купольная AHD-камера



#### НАЗНАЧЕНИЕ

AHD-камера **LDV-AHD-130SHT30** предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы и может входить в состав видеосистемы с любой коммутационной аппаратурой, предназначенной для работы с AHD-видеосигналом (коммутаторы, цифровые видео регистраторы и т.п.).

#### ОСОБЕННОСТИ

1. Не содержит вредных веществ в соответствии с RoHS.
2. Разрешение: 720P.
3. Долговечность и высокая надежность камеры достигнуты при помощи новейшей CMOS матрицы.
4. Влагозащищенный корпус, степень защиты IP66.
5. Вandalозащищенный корпус.
6. Простота в использовании за счет небольшого размера.
7. Возможность переключения в аналоговый режим.

**Для переключения в аналоговый режим удерживайте джойстик в левом положении 5 секунд, для переключения обратно в AHD режим удерживайте джойстик в правом положении 5 секунд.**

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. **Никогда не направляйте камеру против солнца.**  
Не подвергайте объектив воздействию прямых солнечных лучей или яркого света, так как это может привести к повреждению чувствительного элемента.
2. **Обращайтесь с камерой с осторожностью.**  
Оберегайте камеру от ударов. Неаккуратное обращение может привести к повреждению камеры
3. **Требуется подходящие условия эксплуатации.**  
Камера предназначена для работы в помещении и на улице. Допустимый диапазон температур для работы камеры составляет от - 50° C до + 45° C, а допустимая влажность не более 80%.
4. **Протирайте переднюю поверхность чувствительного элемента.**  
Рекомендуется чистить поверхность чувствительного элемента перед установкой объектива и каждый раз при смене объектива. Для чистки следует использовать замшевую салфетку (очень тонкую и мягкую ткань) .

С их помощью требуется аккуратно удалить отпечатки пальцев или пыль.

#### 5. Проверьте напряжение питания.

Напряжение питания должно быть в пределах допустимого диапазона.

#### 6. Техническое обслуживание.

Не пытайтесь производить техническое обслуживание или ремонт. Любой ремонт или обслуживание должны производиться квалифицированным специалистом.

#### 7. Повреждения, требующие ремонта.

Отключите питание устройства и обратитесь к квалифицированному специалисту в следующих случаях:

- При повреждении шнура питания или вилки.
- При попадании жидкости или предметов внутрь устройства.
- В случае повреждения кожуха.
- В случае обнаружения явных изменений в качестве работы устройства.

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Камера                                   | LDV-AHD-130SHT30                            |
| Тип сигнала                              | PAL                                         |
| Матрица                                  | 1/3" SONY 1.3Megapixel CMOS Sensor (IMX238) |
| Процессор                                | IMX238+NVP2430H                             |
| Разрешение                               | 720P (1280 x 720)                           |
| Минимальная освещенность                 | 0 Люкс(с ИК подсветкой)                     |
| Дальность ИК                             | 30 м.                                       |
| Включение ИК                             | АВТО                                        |
| Механический ИК-фильтр                   | АВТО                                        |
| Видео выход                              | BNC(AHD) x 1                                |
| Отношение сигнал/шум:                    | 50 дБ                                       |
| Синхронизация                            | Внутренняя                                  |
| Меню                                     | OSD                                         |
| Цифровая система день/ночь               | Цвет/ЧБ/АВТО                                |
| Автоматическая регулировка усиления(AGC) | АВТО                                        |
| Компенсация засветки                     | BLC / ВЫКЛ                                  |
| Шумоподавление (NR)                      | 2D/3DNR (АВТО)                              |
| Объектив                                 | f=2.8-12 мм.                                |
| Степень защиты:                          | IP66                                        |
| Питание:                                 | 12В DC / 700mA                              |
| Диапазон температур рабочих/хранения     | -50°С~45°С / -30°С~60°С                     |
| Макс. влажность:                         | 80%                                         |
| Размеры                                  | 131(Дм)×93(В)                               |
| Вес                                      | 800 гр.                                     |

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- |                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1. Камера LDV-AHD-130SHT30 | - 1 шт. |
| 2. Паспорт                 | - 1 шт. |
| 3. Упаковка                | - 1 шт. |