

LiteTec

Паспорт.

LDP-AHD-100SH20

Купольная AHD-камера



НАЗНАЧЕНИЕ

AHD-камера **LDP-AHD-100SH20** предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы и может входить в состав видеосистемы с любой коммутационной аппаратурой, предназначенной для работы с AHD-видеосигналом (коммутаторы, цифровые видео регистраторы и т.п.).

ОСОБЕННОСТИ

1. Не содержит вредных веществ в соответствии с RoHS.
2. Разрешение: 720P.
3. Долговечность и высокая надежность камеры достигнуты при помощи новейшей CMOS матрицы.
4. Защита от электрических помех.
5. Простота в использовании за счет небольшого размера.
6. Возможность переключения в аналоговый режим.

Для переключения в аналоговый режим удерживайте джойстик в левом положении 5 секунд, для переключения обратно в AHD режим удерживайте джойстик в правом положении 5 секунд.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. **Никогда не направляйте камеру против солнца.** Не подвергайте объектив воздействию прямых солнечных лучей или яркого света, так как это может привести к повреждению чувствительного элемента.
2. **Обращайтесь с камерой с осторожностью.** Оберегайте камеру от ударов. Неаккуратное обращение может привести к повреждению камеры
3. **Требуются подходящие условия эксплуатации.** Камера предназначена для работы в помещении и на улице. Допустимый диапазон температур для работы камеры составляет от -10°C до $+45^{\circ}\text{C}$, а допустимая влажность не более 80%.
4. **Протирайте переднюю поверхность чувствительного элемента.** Рекомендуется чистить поверхность чувствительного элемента перед установкой объектива и каждый раз при смене объектива. Для чистки следует использовать замшевую салфетку (очень тонкую и мягкую ткань) для объектива

или ватную палочку. С их помощью требуется аккуратно удалить отпечатки пальцев или пыль.

5. Проверьте напряжение питания.

Напряжение питания должно быть в пределах допустимого диапазона.

6. Техническое обслуживание.

Не пытайтесь производить техническое обслуживание или ремонт. Любой ремонт или обслуживание должны производиться квалифицированным специалистом.

7. Повреждения, требующие ремонта.

Отключите питание устройства и обратитесь к квалифицированному специалисту в следующих случаях:

- При повреждении шнура питания или вилки.
- При попадании жидкости или предметов внутрь устройства.
- В случае повреждения кожуха.
- В случае обнаружения явных изменений в качестве работы устройства.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|--|---|
| Камера | LDP-AHD-100SH20 |
| Тип сигнала | PAL |
| Матрица | 1/4"1.0 Megapixel CMOS Sensor |
| Процессор | NVP2431H |
| Кол-во эффективных пикселей | 1280(Г) x 720(В) |
| Разрешение | 720P (1280 x 720) |
| Минимальная освещенность | 0 Люкс(с ИК подсветкой) |
| Дальность ИК | 20 м. |
| Включение ИК | АВТО |
| Механический ИК-фильтр | АВТО |
| Видео выход | BNC x 1 (AHD) |
| Отношение сигнал/шум: | 50 дБ |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Меню | OSD |
| Цифровая система день/ночь | Цвет/ЧБ/АВТО |
| Автоматическая регулировка усиления(AGC) | АВТО |
| Компенсация засветки | BLC / ВЫКЛ |
| Шумоподавление (NR) | 2D/3DNR (АВТО) |
| Объектив | f=3.6 мм; f=2.8 мм (опционально) |
| Питание: | 12В DC / 500mA |
| Диапазон температур рабочих/ хранения | $-10^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $-20^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$ |
| Макс. влажность: | 80% |
| Размеры | 94(Дм)×69(В) |
| Вес | 300 гр. |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Камера LDP-AHD-100SH20 - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.
3. Упаковка - 1 шт.